

Verstärker

Amplifiers

Für jeden Anwendungsfall hält POLYTRON den perfekten Verstärker aus unterschiedlichen Serien bereit. Von Einfamilien- und Apartment-Häusern bis hin zu großen Verteilernetzen – POLYTRON Verstärker überzeugen mit verlässlichen elektrischen Werten und langer Haltbarkeit.

Spezielle Details sind hierbei der hervorragende Amplitudenfrequenzgang und die anpassungsfähigen Entzerrungs- oder Dämpfungseinstellungen.

POLYTRON has the perfect solution for every situation with its amplifier series. From small apartment houses to large distribution networks – POLYTRON amplifiers convince with reliable electrical values and long durability. Special details are the excellent amplitude frequency response and the adaptable equalization and attenuation parameters.

Hausanschlussverstärker / Home distribution amplifiers

1 GHz Hausanschlussverstärker (HG) / 1 GHz home distribution amplifiers (HG)	F04 - F08
Variable Hausanschluss-Verstärker (HC, HA)	
Variable home distribution amplifiers (HC, HA)	F09 - F13

Breitband- und Linienverstärker / Broadband and line amplifiers




Breitbandverstärker (HV-Serie)	F14 - F15
Broadband amplifiers (HV series)	
Linienverstärker (CV-Serie)	F16 - F17
Line amplifiers (CV series)	
Steckmodule für HV-, CV- und SVV-Verstärker	
Plug-in modules for HV-, CV- and SVV amplifiers	F18 - F20

SAT-Verstärker / SAT amplifiers

Übersicht SAT-Verstärker (SVV-, SV-, SUV Serie)	F21
Overview SAT amplifiers (SVV-, SV-, SUV series)	
Super-Breitband-Verstärker / Super broadband amplifiers	F22
SAT-Verstärker / SAT amplifiers	F23

Verstärker-Zubehör / Amplifier accessories

Netzteile / Power supplies	I17
----------------------------	-----



A Kopfstellen
Headends

B Modulatoren
Modulators

C IPTV-Lösungen
IPTV Solutions

D Optische Geräte
Optical devices

E Multischalter
Multiswitches

F Verstärker
Amplifiers

G Verteiler, Abzweiger
Splitters, taps

H Filter, Weichen
Filters, combiners

I Empfangstechnik
Receiving access.

J Technischer Anhang
Technical inform.

Hausanschlussverstärker 5...1006 MHz

Die HG-Verstärker-Serie bietet Hausanschluss- und Hausverteil-Verstärker in bester POLYTRON-Qualität mit einem Frequenzbereich bis 1 GHz.

Zuverlässige Komponenten und hochwertige Gehäuse untermauern das Qualitätskonzept und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Eine von außen sichtbare Leuchtdiode zeigt die Betriebsspannung an.

Der Einsatz in Kabelnetzen mit Mehrzweckdiensten wird

durch den integrierten Rückkanal unterstützt.

Mit seinen verlässlichen elektrischen Werten erfüllt die HG-Serie die Klassen-Anforderungen der VFKD.

- ▶ Frequenzbereich 5...1006 MHz
- ▶ Integrierter Rückkanal
- ▶ Interstage-Entzerrung
- ▶ Klasse A
- ▶ VFKD zugelassen

Home distribution amplifiers 5...1006 MHz

The HG amplifier series provides home distribution amplifiers with a frequency range of up to 1 GHz in best POLYTRON quality.

Reliable components and high-quality housings underpin the concept of quality and guarantee a long service life. An outside visible LED indicates the operating voltage.

The use in multipurpose services cable networks is supported by the integrated return path.

With its reliable electrical values the HG series complies with the demands of the German cable operator VFKD.


- ▶ Frequency range 5...1006 MHz
- ▶ Built-in return path
- ▶ Interstage equalization
- ▶ Class A
- ▶ Certified by German cable operator VFKD

	Typ / Type	HN 3015	HG 20115	HG 30115	HG 30119	HG 30119 R30	HG 40125	HG 30/40127D	HG 30/40127DF
Artikel-Nr. / Art. no.	1452605	1452482	1452487	1452493	1452495	1452525	1452510	1452520	
Frequenzbereich/ Frequency range	85...1006 MHz	85...1006 MHz	85...1006 MHz	85...1006 MHz	47...1006 MHz	85...1006 MHz	85...1006 MHz	85...1006 MHz	85...1006 MHz
Ausgangspegel/ Output level IMA3	115 dBµV	115 dBµV	115 dBµV	117 dBµV	117 dBµV	124 dBµV	127 dBµV	127 dBµV	127 dBµV
Ausgangspegel/ Output level CTB/CS0	98 dBµV	98 dBµV	98 dBµV	100 dBµV	100 dBµV	107 dBµV	111 dBµV	111 dBµV	111 dBµV
Verstärkung / Gain	30 dB	20 dB	30 dB	30 dB	30 dB	40 dB	30/40 dB	30/40 dB	
Ausstattung Features	Drehregler Potentiometers	Drehregler Potentiometers	Drehregler Potentiometers	Jumper	Jumper	Jumper	Schiebeschalter Dip switches	Schiebeschalter Dip switches	
Pegelsteller / Attenuator	0...20 dB	0...20 dB	0...20 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB
Entzerrer / Equalizer	0...20 dB	0...20 dB	0...20 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB
Interstage Entzerrung/ Equalizer	3 dB	3 dB	3 dB	0/6 dB	0/6 dB	0/6 dB	0/6 dB	0/6 dB	0/6 dB
Messbuchsen / Test point	-20 dB in/out	-20 dB in/out	/	-20 dB in/out	-20 dB in/out	-20 dB in/out	-20 dB in/out	-20 dB in/out	-20 dB in/out
Rückkanal Return path	integriert built-in	integriert built-in	integriert built-in	integriert built-in	integriert built-in	integriert built-in	integriert built-in	integriert built-in	integriert built-in
Frequenzbereich/ Frequency range	5...65 MHz	5...65 MHz	5...65 MHz	5...65 MHz	5...30 MHz	5...65 MHz	5...65 MHz	5...65 MHz	5...65 MHz
Upstream aktiv / act.	25 dB	25 dB	25 dB	26 dB	26 dB	28 dB	30 dB	30 dB	30 dB
Ausgangspegel Output level	120 dBµV 105/115 dBµV	120 dBµV 105/115 dBµV	120 dBµV 105/115 dBµV	120 dBµV 109/115 dBµV	120 dBµV 109/115 dBµV	120 dBµV 109/115 dBµV	120 dBµV 113/117 dBµV	120 dBµV 113/117 dBµV	120 dBµV 113/117 dBµV
Ausstattung Features	Drehregler Potentiometers	Drehregler Potentiometers	Drehregler Potentiometers	Jumper	Jumper	Jumper	Schiebeschalter Dip switches	Schiebeschalter Dip switches	
Dämpfungssteller Attenuator	0...20 dB	0...20 dB	0...20 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB	0/2/4/6 ..16 dB
Interstage Entzerrung/ Equalizer	-	-	-	0/3/6/9 dB	0/3/6/9 dB	0/3/6/9 dB	0/2/4/6 ..12 dB	0/2/4/6 ..12 dB	
Netzteil / Power supply	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	180 - 255 VAC	26 - 70 VAC	
Stromdurchgang Passage of current							2,5 A	2 Sicherungen	
Zugelassen für	-	-	VFKD B(3.1) VFKD C(3.2)	VFKD B(3.2)		VFKD C(4.3)	VFKD D(4.4)	VFKD D(4.4)	
Gehäuse Housing	IP 65	IP 65	IP 30	IP 20	IP 20	IP 20	Druckguss Die cast; IP 65	Druckguss Die cast; IP 65	
HF Anschlüsse/ connectors	F Buchse	F Buchse	F Buchse	F Buchse	F Buchse	F Buchse	F Buchse	F Buchse	
Maße B x H x T [mm] Dimensions / W x H x D	196 x 96 x 53	196 x 96 x 53	175 x 75 x 50	175 x 75 x 55	175 x 75 x 55	195 x 95 x 60	242 x 103 x 60	242 x 103 x 60	

1 GHz-Verstärker, 30 dB, 115 dB μ V

Die Verstärker HG 30115 und HN 30115 verfügen über eine Verstärkung von 30 dB und einen Ausgangspegel von 115 dB μ V. Die Einstellung der Verstärkung und Entzerrung erfolgt über Drehregler. Der Verstärker HG 30115 erfüllt die Anforderungen der VFKD-Klasse B(3.1). Der Verstärker HN 30115 ist in ein Aluminium-Druckgussgehäuse eingebettet.

- ▶ Frequenzbereich 5...1006 MHz
- ▶ Einstellungen über Drehregler
- ▶ Interstage-Entzerrung 3 dB fix
- ▶ Integrierter Rückkanal
- ▶ Unterbrechungsfreie Einstellungsänderung
- ▶ Klasse A
- ▶ VFKD-zugelassen (HG 30115)
- ▶ Aluminium-Druckgussgehäuse (HN 30115)



HG 20115, HG 30115 / HN 30115


1 GHz amplifier, 30 dB, 115 dB μ V

The amplifiers HG 30115 and HN 30115 feature amplification of 30 dB and output level of 115 dB μ V. The amount of amplification and equalization is set with a potentiometer. The amplifier HG 30115 complies with the demands of the German cable operator VFKD (HG 30115).

- ▶ Frequency range 5...1006 MHz
- ▶ Settings via potentiometer
- ▶ Interstage equalization 3 dB fix
- ▶ Built-in return path
- ▶ Interruption-free setting
- ▶ Class A
- ▶ Certified by German cable operator VFKD (HG 30115)



zugelassen von Vodafone
Kabel Deutschland GmbH



HG 30115 offen / opened

Typ / Type	HN 30115	HG 20115	HG 30115
Artikel-Nr. / Article no.	1452605	1452482	1452487
Frequenzbereich / Frequency range DS	85...1006 MHz	85...1006 MHz	85...1006 MHz
Verstärkung / Gain	30 dB	20 dB	30 dB
Pegelsteller / Attenuator		0...20 dB	0...20 dB
Entzerrer / Equalizer		0...20 dB	0...20 dB
Interstage Vorentzerrung / Interstage pre equalization		3 dB	3 dB
Rauschmaß / Noise figure	$\leq 6,5$ dB	$\leq 6,5$ dB	$\leq 6,5$ dB
Ausgangspegel / Output level			
Cenelec 42 CTB / CSO flat	98 dB μ V	98 dB μ V	98 dB μ V
IMA3 60 dB	115 dB μ V	115 dB μ V	115 dB μ V
Rückkanal / return path			
Rückkanalfrequenz / Return path freq. US	5...65 MHz	5...65 MHz	5...65 MHz
Rückkanalverstärkung/Gain return path	25 dB	25 dB	25 dB
Pegelsteller / Attenuator		0...20 dB	0...20 dB
Ausgangspegel / Output level max.	IMA3 60 dB: 115 dB μ V	IMA3 60 dB: 115 dB μ V	IMA3 60 dB: 115 dB μ V
Spannungsversorgung/Operating voltage	230 V~	230 V~	230 V~
Leistungsaufnahme / Power consumption	4,5 W	4,5 W	4,5 W
Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)	196 x 96 x 53 mm	(IP30) 174 x 80 x 47 mm	(IP30) 174 x 80 x 47 mm
Zulassung			VFKD B(3.1)

1 GHz-Verstärker, 30 dB, 117 dB μ V

Der Verstärker HG 30119 verfügt über eine Verstärkung von 30 dB und einen Ausgangspegel von 117 dB μ V. Die Einstellung der Verstärkung und Entzerrung erfolgt über Jumper. Die Verstärker erfüllen die Anforderungen der VFKD-Klasse B(3.2) und C(3.2).

- Frequenzbereich 5...1006 MHz
- Einstellungen über Jumper
- Integrierter Rückkanal
- Einstellbare Interstage-Entzerrung
- Messbuchsen -20 dB in/out
- Leicht ablesbare Einstellwerte
- Klasse A
- VFKD-zugelassen




zugelassen von Vodafone
Kabel Deutschland GmbH


1 GHz amplifiers, 30 dB, 117 dB μ V

The amplifier HG 30119 is available with an amplification of 30 dB and an output level of 117 dB μ V. The amount of amplification and equalization is set with jumpers. The amplifier complies with the demands of the German cable operator VFKD.

- Frequency range 5...1006 MHz
- Settings via jumper



HG 30119



HG 30119 offen / opened

Typ / Type	HG 30119	HG 30119 R30
Artikel-Nr. / Article no.	1452493	1452495
Frequenzbereich / Frequency range DS	85...1006 MHz	47...1006 MHz
Verstärkung / Gain	31 dB	
Pegelsteller / Attenuator	0...16 dB	
Entzerrer / Equalizer	0...16 dB	
Interstage Vorentzerrung / Interstage pre equalization	0 / 6 dB	
Rauschmaß / Noise figure	Typ. 6,5 dB	
Ausgangspegel / Output level		
Cenelec 42 CTB / CSO flat	100 dB μ V	
IMA3 (60 dB)	117 dB μ V	
Rückkanal / return path		
Rückkanalfrequenz / Return path freq. US	5...65 MHz	5...30 MHz
Rückkanalverstärkung/Gain return path	26 dB	
Pegelsteller / Attenuator	0...16 dB	
Ausgangspegel / Output level max.	IMA3 60 dB: 115 dB μ V	
Spannungsversorgung/Operating voltage	230 V~	
Leistungsaufnahme / Power consumption	8 W	
Maße (BxHxD) / Dimensions (WxHxD)	(IP20) 175 x 75 x 55 mm	
Zulassung	VFKD B(3.2), VFKD C(3.2)	

1 GHz-Verstärker, 40 dB, 124 dB μ V

Der Verstärker HG 40125 verfügt über eine Verstärkung von 40 dB und einen Ausgangspegel von 124 dB μ V. Die Einstellung der Verstärkung und Entzerrung erfolgt über Jumper. Der Verstärker erfüllt die Anforderungen der VFKD-Klasse C(4.3)

- Frequenzbereich
5...1006 MHz

- Einstellungen über Jumper
- Integrierter Rückkanal
- Einstellbare Interstage-Entzerrung
- Messbuchsen -20 dB in/out
- Leicht ablesbare Einstellwerte
- Druckgussgehäuse
- Klasse A
- VFKD-zugelassen

1 GHz amplifier, 40 dB, 124 dB μ V



The amplifier HG 40125 is available with an amplification of 40 dB and an output level of 124 dB μ V. The settings of amplification and equalization proceed via jumper. The amplifiers comply with the demands of the German cable operator VFKD.

- Frequency range
5...1006 MHz

- Settings via jumper
- Built-in return path
- Adjustable interstage equalization
- Test point -20 dB in/out
- Clearly visible settings
- Die-cast housing
- Class A
- Certified by German cable operator VFKD



zugelassen von Vodafone
Kabel Deutschland GmbH



Typ / Type	HG 40125
Artikel-Nr. / Article no.	1452525
Frequenzbereich / Frequency range DS	85...1006 MHz
Verstärkung / Gain	40 dB
Pegelsteller / Attenuator	0...16 dB
Entzerrer / Equalizer	0...16 dB
Interstage Vorentzerrung / Interstage pre equalization	0 / 6 dB
Rauschmaß / Noise figure	Typ. ≤ 6,5 dB
Ausgangspegel / Output level	
Cenelec 42 CTB / CSO flat	107 dB μ V
IMA3 (60 dB)	124 dB μ V
Rückkanal / return path	
Rückkanalfrequenz / Return path freq. US	5...65 MHz
Rückkanalverstärkung/Gain return path	29 dB
Pegelsteller / Attenuator	0...16 dB
Ausgangspegel / Output level max.	IMA3 60 dB: 115 dB μ V
Spannungsversorgung/Operating voltage	230 V~
Leistungsaufnahme / Power consumption	13 W
Maße (BxHxD) / Dimensions (WxHxD)	(IP30) 210 x 113 x 60 mm
Zulassung	VFKD C(4.3)

A Kopfstellen
Headends

B Modulatoren
Modulators

C IPTV-Lösungen
IPTV Solutions

D Optische Geräte
Optical devices

E Multischalter
Multiswitches

F Verstärker
Amplifiers

G Verteiler, Abzweiger
Splitters, taps

H Filter, Weichen
Filters, combiners

I Empfangstechnik
Receiving access.

J Technischer Anhang
Technical inform.

1 GHz-Verstärker, 30/40 dB schaltbar, 127 dBµV

Die Verstärker HG 30/40127 D und HG 30/40127 DF können über Schiebeschalter auf eine Verstärkung von 30 dB oder 40 dB eingestellt werden. Der Ausgangspegel beträgt 127 dBµV. Die Einstellung der Verstärkung und Entzerrung erfolgt ebenfalls über Schiebeschalter. Die Variante HG 30/40127 DF ist fernspeisbar. Die Verstärker erfüllen die Anforderungen der VFKD-Klasse D(4.4)


- ▶ Frequenzbereich 5...1006 MHz
- ▶ Schaltbare Verstärkung
- ▶ Einstellungen über Schiebeschalter
- ▶ Integrierter Rückkanal
- ▶ Einstellbare Interstages-Entzerrung
- ▶ Fernspeis-Variante
- ▶ Messbuchsen -20 dB in/out
- ▶ Leicht ablesbare Einstellwerte
- ▶ Unterbrechungsfreie Einstellungsänderung
- ▶ Druckgussgehäuse IP 65
- ▶ Klasse A
- ▶ VFKD-zugelassen

zugelassen von Vodafone
Kabel Deutschland GmbH

1 GHz amplifiers, 30/40 dB switchable, 127 dBµV

The amplifier HG 30/40127 D and HG 30/40127 DF can be switched to an amplification of 30 dB or 40 dB via dip switches. The output level is 127 dBµV. The settings of amplification and equalization proceed also via dip switches. The version HG 30/40127 DF is remote feedable. The amplifiers comply with the demands of the German cable operator VFKD.

- ▶ Frequency range 5...1006 MHz
- ▶ Switchable amplification
- ▶ Settings via dip switches
- ▶ Built-in return path
- ▶ Adjustable interstage equalization
- ▶ Remote feed version
- ▶ Test point -20 dB in/out
- ▶ Clearly visible settings
- ▶ Interruption-free setting
- ▶ Die-cast housing IP 65
- ▶ Class A
- ▶ Certified by German cable operator VFKD



Typ / Type	HG 30/40127 D	HG 30/40127 DF
Artikel-Nr. / Article no.	1452510	1452520
Frequenzbereich / Frequency range	85...1006 MHz	
Verstärkung / Gain	schaltbar / switchable 30/40 dB	
Pegelsteller / Attenuator	0...16 dB	
Entzerrer / Equalizer	0...16 dB / Interstage 0 oder 6 dB	
Rauschmaß / Noise figure	≤ 6,5 dB	
Messbuchsen/ Test points	-20 dB	
Ausgangspegel / Output level		
Cenelec 42 CTB / CSO flat	111 dBµV	
IMA3 (60 dB)	127 dBµV	
Rückkanal / return path		
Rückkanalfrequenz / Return path freq.	5...65 MHz	
Rückkanalverstärkung/Gain return path	30 dB	
Pegelsteller / Attenuator	0...16 dB	
Entzerrer / Equalizer	0...12 dB	
Ausgangspegel / Output level max.	IMA3 60 dB: 120 dBµV	
Spannungsversorgung/Operating voltage	180...255 V~	26...70 V~
Leistungsaufnahme / Power consumption	13,5 W	13,5 W
Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)	242 x 105 x 60 mm	
Zulassung	VFKD D(4.4)	VFKD D(4.4)

Variable Hausanschluss-Verstärker 5...862 MHz

Variable Home distribution amplifiers 5...862 MHz



	HC 30/40125 RS	HC 30/40125 F/RS	HA 40125 N/AP	
Typ / Type				
Artikel-Nr. / Art. no.	1452410	1452460	1451700	
Frequenzbereich/Freq. range	5...862 MHz	5...862 MHz	5...862 MHz	
Ausgangspegel/Output level ¹	125 dBµV	125 dBµV	125 dBµV	
Ausgangspegel/Output level ²	108 dBµV	108 dBµV	108 dBµV	
Verstärkung / Gain	30/40 dB	30/40 dB	40 dB	
Ausstattung	Jumper	Jumper	Drehregler Potentiometers	
Features				
Pegelsteller / Attenuator	0/1/2/3...15 dB	0/1/2/3...15 dB	0...20 dB	
Interstage	0/1/2/3...7 dB	0/1/2/3...7 dB	0 - 20 dB	
Entzerrer / Equalizer	0/1/2/3...15 dB	0/1/2/3...15 dB	0...20 dB	
Interstage Entzerrung/Equal.	0/1/2/3 ..7 dB	0/1/2/3 ..7 dB	0...20 dB	
Messbuchsen / Test point	-20 dB in/out	-20 dB in/out	-20 dB in/out	
Rückkanal	Optional Modul	Optional Modul	Optional Modul	
Return path	optional module	optional module	optional module	
Frequenzbereich			Modul abhängig	
Frequency range	5–65 MHz	5–65 MHz	depends on module	
Upstream passiv / passive	/	/	/	
Upstream aktiv / active	24/30 dB	24/30 dB	20/30 dB	
Ausgangspegel			mit Modul aktiv	
Output level	105/115 dBµV °	105/115 dBµV °	104/116 dBµV °	
Ausstattung	Jumper	Jumper	Drehregler Rotary switch	
Features				
Dämpfungssteller/Attenuator	0/1/2/3...15 dB	0/1/2/3...15 dB	0...20 dB	
Interstage Entzerrung	0/1/2/3 ..15 dB	0/1/2/3 ..15 dB	0...20 dB	
Netzteil / Power supply	180–265 VAC	26–70 VAC	180–265 VAC	
Stromdurchgang/Sicherungen		2,5 A / 2		
Passage of current/fuses				
Gehäuse	Druckguss	Druckguss	Druckguss	
Housing	Die cast; IP 65	Die cast; IP 65	Die cast; IP 65	
HF Anschlüsse / connectors	F Buchse	F Buchse	F Buchse	
Maße B x H x T [mm]	242 x 103 x 60	243 x 103 x 60	242 x 103 x 60	
Dimensions / W x H x D				

Ausgangspegel / Output level:

¹ IMA3 EN 60728-3

² CTB/CSO nach CENELEC 42

60 dB IMA/862 MHz Flat

[°] IMA2/IMA3 nach EN 60728-3

A Kopfstellen
Headends

B Modulatoren
Modulators

C IPTV-Lösungen
IPTV Solutions

D Optische Geräte
Optical devices

E Multischalter
Multiswitches

F Verstärker
Amplifiers

G Verteiler, Abzweiger
Splitters, taps

H Filter, Weichen
Filters, combiners

I Empfangstechnik
Receiving access.
Technical inform.

5...862 MHz-Verstärker, 30/40 dB schaltbar, 125 dBµV, steckbarer Rückkanal

Bei den schaltbaren Verstärkern HC 30/40125 RS und HC 30/40125 F/RS kann die Verstärkung im Vorwärtsbereich mittels Steckbrücken wahlweise auf 30 dB oder 40 dB eingestellt werden. Der steckbare Rückkanal kann auf 24 dB oder 30 dB eingestellt werden. Der Ausgangspegel beträgt 125 dBµV. Die Variante HC 30/40125 F/RS ist fernspeisbar.

- ▶ Frequenzbereich 5...862 MHz
- ▶ Einstellungen über Steckbrücken
- ▶ Schaltbare Verstärkung im Vorwärtsbereich und Rückkanal
- ▶ Steckbarer Rückkanal
- ▶ Interstage Pegelsteller und Entzerrer
- ▶ Messbuchsen -20 dB in/out
- ▶ Druckgussgehäuse IP 65
- ▶ Klasse A


5...862 MHz amplifiers, 30/40 dB switchable, 125 dBµV, pluggable return path

The amplification of the switchable amplifiers HC 30/40125 RS and HC 30/40125 F/RS can be adjusted to 30 dB or 40 dB via jumpers in the downstream range. The pluggable return path can be set to 24 dB or 30 dB. The output level is 125 dBµV. The version HC 30/40125 F/RS is remote feedable.

- ▶ Frequency range 5...862 MHz
- ▶ Settings via jumpers
- ▶ Switchable amplification in the upstream and downstream range
- ▶ Pluggable return path
- ▶ Interstage attenuator und equalizer
- ▶ Test point -20 dB in/out
- ▶ Die-cast housing IP 65
- ▶ Class A

mit steckbarem Rückkanal / with optional return path


HC 30/40125 RS



Typ / Type	HC 30/40125 RS	HC 30/40125 F RS
Artikel-Nr. / Article no.	1452410	1452460
Frequenzbereich / Frequency range	5...862 MHz	
Rückkanal / Return path	65 MHz	steckbar / optional
Pegelsteller / Attenuator	0...15 dB / 0...7 dB interstage	
Entzerrer / Equalizer	0...15 dB / 0...7 dB interstage	
Verstärkung / Amplification		30 dB / 40 dB
Ausgangspegel / Output level		
IMA3 (60 dB)	125 dBµV	
CTB (Cenelec 42) flach / flat	108 dBµV	
CSO (Cenelec 42) flach / flat	108 dBµV	
Rauschmaß / Noise figure	6 dB	
Anschlüsse / Outputs	F	
Spannungsversorgung / Power supply	180...265 V / 10 W	30...70 V / 10 W
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	242 x 103 x 60 mm	242 x 103 x 60 mm
Gewicht / Weight	1,35 kg	1,35 kg

Rückkanal-Module

Return path module



Typ / Type	HCR 0-65	HCR 24-30/30	HCR 24-30/65
Artikel-Nr. / Article no.	1488606	1488604	1488600
Frequenzbereich			
Frequenz range	0...65 MHz	5...30 MHz	5...65 MHz
Verstärkung / Amplification	-2 dB		24 / 30 dB
Pegelsteller / Attenuator	/		15 dB
Entzerrer / Equalizer	/		15 dB
Rauschmaß / Noise figure			6 dB
Max. Ausgangspegel max. output level		115 dB μ V [60 dB IMA3 flat]	

Notizen / Notes

--	--

5...862 MHz-Verstärker, 40 dB, 125 dB μ V steckbare Rückkanalmodule

Der HA Hausanschlussverstärker ist für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und größeren Verteilnetzen ausgelegt. Der Einsatz in Kabelnetzen mit Mehrzweckdiensten wird durch das aktive oder passive Rückkanalmodul unterstützt. Sollwertsteller oder Potentiometer ermöglichen alle gewünschten Einstellungen. Das großzüig bemessene Schaltnetzteil garantiert eine lange Lebensdauer. Eine von außen sichtbare Leuchtdiode zeigt die Betriebsspannung an.


- ▶ Frequenzbereich 5...862 MHz
- ▶ Einstellungen über Drehregler
- ▶ Flexibles Rückkanalkonzept
- ▶ Messbuchsen -20 dB in/out
- ▶ Druckgussgehäuse IP 65
- ▶ Klasse A



5...862 MHz amplifiers, 40 dB, 125 dB μ V, pluggable return path modules

The HA home distribution amplifiers is designed for application in multi dwelling units and larger distribution systems. Due to a choice of active and passive return-path modules the amplifiers support multipurpose services. Setpoint bridges or potentiometer allow flexible settings. The well dimensioned power supply guarantees a long durability. A outside visible LED indicates the operating voltage.


- ▶ Frequency range 5...862 MHz
- ▶ Settings via potentiometer
- ▶ Flexible return path concept
- ▶ Test point -20 dB in/out
- ▶ Die-cast housing IP 65
- ▶ Class A



Typ / Type	HA 40125 N/AP
Artikel-Nr. / Article no.	1451700
Frequenzbereich / Frequency range	5...862 MHz
Rückkanal integriert / Return path built-in	30 / 65 MHz
Pegelsteller / Attenuator	0...20 dB
Entzerrer / Equalizer	0...20 dB
Verstärkung / Amplification	40 dB
Ausgangspegel / Output level	
IMA3 (60 dB)	125 dB μ V
CTB (Cenelec 42) flach / flat	109 dB μ V
CSO (Cenelec 42) flach / flat	109 dB μ V
Rauschmaß / Noise figure	< 6 dB
Anschlüsse / Outputs	F
Spannungsversorgung / Power supply	180...265 VAC / 11 W
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	242 x 103 x 60 mm
Gewicht / Weight	1,35 kg

Rückkanalmodule für HA-Verstärker

- Je 1 Steckplatz für Entzerrer und Pegelsollwertsteller
- Diplexfilter direkt auf dem Modul




Return-path modules for HA amplifiers

- 1 set-point bridge each for attenuation and equalization
- Diplex filters integrated



Passives Rückkanalmodul.
passive return path module.




Aktives Rückkanalmodul.
active return path module.

Rückkanalmodule Return path module		passiv / passive		aktiv / active	
Typ / Type	HA-RPM 0/30	HA-RPM 0/65		HA-RPM 20/65	
Artikel-Nr. / Article no.	1487900	1488000		1488400	
Frequenzbereich / Frequency range	4...30 MHz	4...65 MHz		4...65 MHz	
Verstärkung / Gain	-1 dB	-1 dB		20 dB	
Pegelsteller / Attenuator	1 Steckplatz/slot	1 Steckplatz/slot		1 Steckplatz/slot	
Rauschmaß / Noise figure IMA3	4 dB	4 dB		4 dB	
Entzerrer / Equalizer	1 Steckplatz/slot	1 Steckplatz/slot		1 Steckplatz/slot	
Max. Ausgangspegel / Max. output level	/	/		117 dB μ V	
Gewicht / Weight	0,050 kg	0,050 kg		0,050 kg	

Sollwertsteller Steckbare Potentiometer

Die Sollwertsteller ermöglichen die Einstellung eines Dämpfungs- oder Entzerrwertes in 1 dB Schritten. Erhältlich im 10er-Pack.



Setpoint-bridge plug-in potentiometer

By using the set-point-bridges, you can adjust an attenuation or equalization in 1 dB steps.

Available in 10 pcs. packs.

Typ / Type	VSP 0	VSP 1	VSP 2	VSP 3	VSP 4	VSP 5	VSP 6	VSP 7	VSP 8	VSP 9	VSP 10	VSP 11
Artikel-Nr. (10 Stk.) Article no. (10 pcs.)	1478630	1478631	1478632	1478633	1478634	1478635	1478636	1478637	1478638	1478639	1478640	1478641
Dämpfungswert	0 dB	1 dB	2 dB	3 dB	4 dB	5 dB	6 dB	7 dB	8 dB	9 dB	10 dB	11 dB
Typ / Type	VSP 12	VSP 13	VSP 14	VSP 15	VSP 16	VSP 17	VSP 18	VSP 19	VSP 20	VSP 0...20		
Artikel-Nr. (10 Stk.) Article no. (10 pcs.)	1478642	1478643	1478644	1478645	1478646	1478647	1478648	1478649	1478650	1478652		
Dämpfungswert	12 dB	13 dB	14 dB	15 dB	16 dB	17 dB	18 dB	19 dB	20 dB	0...20 dB		

Breitband- und Linienverstärker

Der Auf- und Ausbau des Rückkanals von BK-Netzen ermöglicht interaktive Anwendungen wie beispielsweise schnelle Internet-Zugänge, multimediale Dialogdienste und Kabeltelefonie. Da sich die Anforderungen an diese Full-Service-Netze im Laufe der Zeit ändern, ist es wichtig Verstärker einzusetzen, die vielseitig sind und eine zukünftige Anpassung zulassen – sowohl Vorwärts- als auch Rückkanal.

Die Breitband- und Linienverstärkerserien CV und HV bilden ein vollständiges Verstärkersystem zum Ausbau dieser breitbandigen Full Service Netzwerke.

Die Verstärker sind ganz auf die heutigen und insbesondere auch die zukünftigen Aufgaben in solchen Netzen zugeschnitten. Mit den zur Verfügung stehenden Steckmodulen können mit wenigen Basistypen die unterschiedlichsten Anforderungen abgedeckt und später problemlos angepasst werden.

Broadband- and line-amplifiers

The reconfiguration and extension of return-paths in CATV networks facilitates interactive applications such as rapid internet access, multimedia dialogue services, and cable telephony. As the demands on these full-service networks change over time, it is important to use amplifiers which allow a great range of differing purposes and which allow future conversion and adjustment in both forward and return-path.

The CV and HV broadband and in-line amplifier ranges are a complete amplifier system for the expansion of this broadband full service network.

The amplifiers are designed to complete both current and especially future tasks in these networks. The available plug-in modules cover a very wide range of requirements with just a few base types and can be adjusted for future tasks without problems.

Breitbandverstärker 4-862 MHz

HV-Verstärker werden eingesetzt in GGA/GA und Hausverteil-anlagen. Durch die angebotenen Steckmodule sind diese Verstärker universell einsetzbar.

Type	Artikel-Nr. Article no.	Rückkanal Return path	Pegelsteller Attenuator	Entzerrer Equalizer	Verstärkung Gain	Ausgangspegel / Output level 60 dB / 862 MHz [dB μ V] flat	Spannungsv. Operating V.	Stromdurchg. Curr. transit	Anschl. Conn.
		Freq. MHz	Act./Pass.		[dB]	IMA3 CTB** CSO			
HV 40126 N	1409010	30 / 65	A / P	20 dB	X*	32 / 40	126	112	113
HV 40126 F	1419010	30 / 65	A / P	20 dB	X*	32 / 40	126	112	113
							180-265 V~	/	PG 11
							24-70 V~	2,5 A	PG 11

*Steckmodul / Plug-in module

**CTB cenelec 42, 60 dB/862 MHz flat

Broadband amplifiers 4-862 MHz

HV amplifiers are designed for signal distribution in MATV and CATV in house distributions. The units are highly flexible due to a multitude of plug-in modules.

HV-Serie

Optimale Anpassung durch Steckmodule / Optimal customization by the use of plug-in modules

Entzerrermodule

Pegelsteller: VMD...
Festentzerrer: VM...
Variable Entzerrer: VM... R...
Regelmodul: VMC 05

Equalizer modules

Attenuator: VMD...
Fixed equalizer: VM...
Variable equalizer: VM... R...
AGC-module: VMC 05

Dämpfungsregler -20 dB
Attenuator -20 dB

Rückkanalfilter für 30/65 MHz
VMF...
Return path filter for 30/65 MHz
VMF...

Eingangs-Messbuchse
Input testpoint

Rückkanalmodule

Aktiv: VMR 12, VMR 24
Passiv: VMR 0

Return-path modules

Active: VMR 12, VMR
24
Passive: VMR 0

Verstärkungsumschaltung
Gain Switch

Interstagemodule

Dämpfungsregler: VMD...
Festentzerrer: VM...
Variable Entzerrer: VM... R...
Regelmodul: VMC 05

Interstage modules

Attenuator: VMD...
Fixed equalizer: VM...
Variable equalizer: VM... R...
AGC-module: VMC 05

Rückkanalfilter für 30/65 MHz
VMF...
Return path filter for 30/65 MHz
VMF...

Module Ausgang 1 und 2

Verteiler: VMV 4
Abzweiger: VMA...
Messbuchse: VMM 20


Modules

Output 1 and 2
Splitter: VMV 4
Tap: VMA ...
Testpoint: VMM 20

Modulauswahl auf Seite E18.
Modules on page E18.

Nur bei F-Typ Fernspeisung: 2 Sicherungen, mit denen die Fernspeisung über Ein- und Ausgänge konfiguriert wird.

F-Type power transit:
2 fuses to control the
power transit from
input to output.



Breitbandverstärker für große Verteilanlagen

Die HV-Breitbandverstärker sind ganz auf die heutigen und insbesondere auch die zukünftigen Aufgaben in breitbandigen Full-Service Netzen zugeschnitten. Durch die zur Verfügung stehenden Steckmodule können mit wenigen Basistypen die unterschiedlichsten Anforderungen abgedeckt und später problemlos angepasst werden.


- ▶ Für mittlere und große Verteilanlagen
- ▶ Rückkanal aktiv oder passiv, 30 oder 65 MHz konfigurierbar
- ▶ Umschaltbare Verstärkung

- ▶ Interstage-Steckplatz
- ▶ Bidirektionale Messbuchse zur Messung des Eingangssignals ohne Betriebsunterbrechung
- ▶ 2. Ausgang mit Verteil-, Abzweigmodul oder als Messausgang (-20 dB) aktivierbar
- ▶ Schaltung des Stromdurchgangs (HV ... F) getrennt für Ein- und Ausgang über Sicherungen einstellbar
- ▶ Stabiles Aluminium-Druckgussgehäuse, IP 66
- ▶ Breite Modulauswahl (s. Seite F18)

Broadband amplifiers for large distribution systems

The HV broadband amplifiers are designed to complete both current and especially future tasks in full service networks, as with the currently available plug-in modules a very wide range of requirements can be covered and subsequently adjusted with only a few base types without problems.

- ▶ Bi-directional test socket for measurement of input signal without interruption of operation
- ▶ 2nd output with distribution, tap-off module or as test output (-20 dB) configurable
- ▶ Configuration of transit line (HV ... F) separated for input and output and settable via fuses
- ▶ For medium and large sized distribution systems
- ▶ Active or passive return path, 30 or 65 MHz
- ▶ Switchable amplification
- ▶ Interstage module slot



Modulsteckplatz für individuelle Konfiguration.
Module slot for flexible configuration.



Im Auslieferungszustand bestückt mit Brücken.
In delivery condition assembled with jumpers.

Typ	HV 40126 N	HV 40126 F
Artikel-Nr. / Article no.	1409010	1419010
Frequenzbereich / Frequency range	4...862 MHz	4...862 MHz
Rückkanal / Return path	steckbar / pluggable 30/65 MHz	steckbar / pluggable 30/65 MHz
Verstärkung / Gain	40 dB	40 dB
Rauschmaß / Noise figure	≤ 7 dB	≤ 7 dB
Variabler Pegelsteller / Variable attenuator	-20 dB	-20 dB
Amplitudenfrequenzgang / Flatness	± 0,75 dB	± 0,75 dB
Entzerrer-Steckplatz / Equalizer slot	2	2
Ausgangspegel / Outputlevel 60 dB/862 MHz		
IMA3 (DIN 45004B) [dB μ V]	126	126
CTB (Cenelec 42) 60 dB flat [dB μ V]	112	112
CSO (Cenelec 42) 60 dB flat [dB μ V]	113	113
Rückflussdämpfung / Return loss	20 dB / 40 MHz (-1,5 dB / Oktave)	20 dB / 40 MHz (-1,5 dB / Oktave)
Endstufe / Final stage	GaAs-FET	GaAs-FET
Spannungsversorgung / Operating voltage	180...265 V~	24...70 V~
Leistungsaufnahme / Power consumption		10 W
Stromdurchgang / Current transit	/	2,5 A
Anschlüsse / Connectors	PG11	PG11
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	242 x 103 x 60 mm	242 x 103 x 60 mm
Gewicht / Weight	2,36 kg	2,36 kg

Linienverstärker 4...862 MHz

Die CV-Verstärker sind als Linien-Verstärker einsetzbar und durch Steckmodule flexibel konfigurierbar.


Line amplifiers 4...862 MHz

CV amplifiers are CATV line amplifiers. The units are highly flexible due to a multitude of plug in modules.

Typ Type	Artikel-Nr. Article no.	Rückkanal Return path		Pegelsteller Attenuator	Entzerrer Equalizer	Verstärkung Gain	Ausgangsspeigel / Output level 60 dB/862 MHz flat [dB μ V]			Spannungsv. Operating V.	Stromdurchg. Curr. transit	Anschl. Conn.
		Freq. MHz	Act./Pass.				[dB]	IMA3	CTB**			
CV 30126 N	1428410	30 / 65	A / P	20 dB	X*	30	126	112	113	180-265 V~	7 A	PG 11
CV 30126 F	1438410	30 / 65	A / P	20 dB	X*	30	126	112	113	24 - 70 V~	7 A	PG 11
CV 40126 N	1428610	30 / 65	A / P	20 dB	X*	40	126	112	113	180-265 V~	7 A	PG 11
CV 40126 F	1438610	30 / 65	A / P	20 dB	X*	40	126	112	113	24 - 70 V~	7 A	PG 11

*Steckmodul / Plug-in module

**CTB cenelec 42, 60 dB/862 MHz flat



Modulauswahl auf Seite E18.
Modules on page E18.

Linienvverstärker für große Verteilnetze mit hoher Kanaldichte

Die POLYTRON CV-Linienvverstärker-Reihe dient dem Aufbau von großen Verteilanlagen mit hoher Kanaldichte. Durch die Bestückung aus unserer großen Modulauswahl lassen sich die Verstärker ganz nach Wunsch anpassen.

Da sowohl der Vorwärts- als auch der Rückkanal variabel an ortsspezifische Bedingungen angepasst werden kann, sind die CV-Verstärker absolut zukunftssicher.

► Einsatzbereich: als Strecken- bzw. Verteilnetz-Verstärker in großen Verteilnetzen mit hoher Kanaldichte


- Rückkanal aktiv oder passiv, 30 oder 65 MHz konfigurierbar
- GaAs-Technologie
- Interstage-Steckplatz
- Messbuchsen am Ein- und Ausgang zur Messung ohne Betriebsunterbrechung
- 2. Ausgang als Verteil- oder Abzweigausgang konfigurierbar
- Schaltung der Fernspeisung getrennt für Ein- und Ausgänge über Sicherungen einstellbar
- Anschlüsse: PG 11
- Stabiles Aluminium-Druckgussgehäuse, IP 66

Trunkline amplifiers for large networks with high channel concentration

The POLYTRON CV-line-amplifier range caters for the building of larger distribution systems with a high channel concentration. Due to the wide choice of our modules the amplifiers can be configured at customer's option. As the forward and return path are variable, the amplifiers can be adapted to the specific situation. The CV-amplifiers are absolutely compatible for future alignment.

- CV-Series for large networks with high channel concentration

- Active or passive return path, 30 or 65 MHz configurable
- GaAs technology
- Interstage module slot
- Test sockets at input and output for measurements without interruption of operation
- 2nd output can be configured to tap-off or distribution output
- Transit current separately configurable for inputs and outputs via fuses
- Connections: PG 11
- Aluminium die cast housing, IP 66



Modulsteckplatz für individuelle Konfiguration.
Module slot for flexible configuration.



Im Auslieferungszustand bestückt mit Brücken.
In delivery condition assembled with jumpers.

Typ	CV 30126 N	CV 30126 F	CV 40126 N	CV 40126 F
Artikel-Nr. / Article no.	1428410	1438410	1428610	1438610
Frequenzbereich / Frequency range		4...862 MHz		
Rückkanal / Return path		steckbar / pluggable 30/65 MHz		
Verstärkung / Gain	30 dB	30 dB	40 dB	40 dB
Rauschmaß / Noise figure	≤ 7,5 dB	≤ 7,5 dB	≤ 6,5 dB	≤ 6,5 dB
Variabler Pegelsteller / Variable attenuator		-20 dB		
Amplitudenfrequenzgang / Flatness		± 0,5 dB		
Entzerrer-Steckplatz / Equalizer slot		2		
Ausgangspegel / Outputlevel 60 dB / 862 MHz				
IMA3 (DIN 45004B) [dB μ V]		126		
CTB (Cenelec 42) 60 dB flat [dB μ V]		112		
CSO (Cenelec 42) 60 dB flat [dB μ V]		113		
Rückflussdämpfung / Return loss		20 dB / 40 MHz (-1,5 dB / Oktave)		
Endstufe / Final stage		GaAs-FET		
Spannungsversorgung / Operating voltage	180...265 V~	24...70 V~	180...265 V~	24...70 V~
Leistungsaufnahme / Power consumption		13 W		
Stromdurchgang / Current transit		7 A		
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)		242 x 163 x 90 mm		
Gewicht / Weight		3,15 kg		

Module für HV- und CV-Verstärker

Ab Werk sind die Verstärker der HV-, CV- und SVV-Serie mit Steckbrücken ausgerüstet. Durch den Einsatz der unterschiedlichen Steckmodule werden die Verstärker an die jeweiligen Anforderungen angepasst.

Dadurch können die Verstärker flexibel eingesetzt und später problemlos umgebaut werden.

Alle Polytron-Steckmodule sind voll gekapselt. Dadurch werden sie nicht verstimmt und nehmen im Feldeinsatz keinen Schaden.

Zwei Führungszapfen erleichtern das Stecken der Module. Die hochwertigen Steckkontakte stellen eine einwandfreie Hochfrequenzverbindung zur Leiterplatte sicher.

Module für HV- und CV-Verstärker

Ex works, the amplifiers of the HV, CV and SVV series are equipped with jumpers. With the use of a variety of plug-in modules, each HV, CV and SVV amplifier can be customized to cater for individual system requirements. The amplifiers can be modified and are flexible for upgrades and changes at a later stage.

All Polytron plug-in modules are fully sealed. So there is no loss in function and no damage can occur in use.

Two guidance plugs steer the module into position making installation simple, safe and easy. The high quality contacts ensure a high-frequency, reliable connection to the PCB.

Ausgangsmodule

Durch die Auswahl an Verteilern und Abzweigern ist die Konfiguration der Ausgänge (Line Out, Ausgang 1, Ausgang 2) flexibel.

Das Verteiler-Modul VMV 4 mit gleich berechtigten Betriebsausgängen eignet sich besonders für die Aufspaltung des Signals auf zwei Strecken der gleichen Hierarchiestufe. Der Signalpegel ist an beiden Ausgängen identisch und um -4 dB gegenüber der Variante mit einem Ausgang abgesenkt.

Die Abzweiger-Module VMA 7

und VMA 14 mit einem Betriebsausgang mit hohem Pegel und einem Betriebsausgang mit abgesenktem Pegel (-7 dB bzw. -14 dB) eignen sich besonders für die Aufspaltung des Signals auf zwei Strecken unterschiedlicher Hierarchiestufen.

Das Modul VMM 20 mit einem Betriebsausgang und einer Messbuchse ermöglicht Messungen an der Anlage ohne Betriebsunterbrechung. Die Messbuchse liefert hierbei ein um -20 dB gedämpftes Signal.

Output modules

Due to the available selection of splitters and taps the configuration of the outputs (line out, output 1, output 2) is flexible.

The splitter module VMV 4 with two equal operating outputs is particularly designed to split a signal to two lines of the same hierarchy levels. The signal level is equal at both outputs and reduced by -4 dB in comparison to the version with one output.

The tap modules VMA 7 and

VMA 14 feature one operating output with high level and one operating output with reduced level (-7 dB resp. -14 dB) and are designed to split a signal into two lines of different hierarchy levels.

The module VMM 20 with one operating output and one test socket enables measurements without interruption. The test socket provides a signal attenuated by -20 dB.

Typ / Type	VMV 4	VMV 4 M	VMA 7	VMA 7 M	VMA 14	VMA 14 M	VMM 20
Artikel-Nr. / Article no.	1484000	1484100	1483800	1483810	1483900	1483910	1483700
Frequenzbereich / Frequency range	4-862 MHz						
Art	Verteiler	Verteiler	Abzweiger	Abzweiger	Abzweiger	Abzweiger	Messbuchse
Version	Splitter	Splitter	Tap	Tap	Tap	Tap	Test socket
Ausgang 1 / Output 1	-4 dB	-4 dB	-2 dB	-2 dB	-1 dB	-1 dB	-0,5 dB
Ausgang 2 / Output 2	-4 dB	-4 dB	-7 dB	-7 dB	-14 dB	-14 dB	-20 dB
Messbuchse / Test socket	/	F	/	F	/	F	F
Gewicht / Weight	0,01 kg						

AGC-Regelmodul VMC 05 / Einstellglied VMC-E

Das AGC-Regelmodul VMC 05 – einsetzbar in allen CV und HV-Verstärkern – nutzt das Summensignal des BK-Bandes zur Ausregelung des Pegels.

Zum Einmessen des Regelmoduls wird das Einstellglied VMC-E verwendet. Nach dem

Einmessen wird das Einstellglied aus dem Verstärker entnommen und kann für Einmessungen weiterer Verstärker benutzt werden.

- Zum Ausgleichen von Pegelschwankungen im BK-Netz
- Kein Pilottongenerator nötig

AGC module VMC 05 / Adjustment module VMC-E

The AGC regulation module VMC 05 – applicable in all CV and HV amplifiers- uses the sum level of the CATV system to regulate the level.

For levelling the AGC module, the setting module VMC-E is required. After cali-

bration, the VMC-E can be removed and can be used for the next amplifier adjustment.

- For regulation of level deviation in CATV systems
- Pilot tone not necessary



Typ / Type	VMC 05	VMC-E
Artikel-Nr. / Article no.	1487800	1487810
Frequenzbereich / Frequency range	47...862 MHz	
Grunddämpfung / Basic attenuation	2 dB	7 dB
Rückflussdämpfung / Return loss	20 dB	/
Regelbereich / Regulation range	± 5 dB	/

Rückkanalmodule / Return path modules

Rückkanal-Module sind als aktive (mit Verstärkung) oder passive (ohne Verstärkung) Ausführung erhältlich.

Die Verstärkung bzw. Dämpfung wird durch den Pegelsteller in einem Bereich von 10 dB eingestellt. Die Rückkanal-Module VMR...E haben bereits einen Entzerrer integriert.

Return path modules are available as active version (with amplification) and as passive version (without amplification). Amplification or attenuation is adjusted in a 10 dB range by a variable attenuator. The return path modules VMR...E provide an integrated equalizer.



VMR

Typ / Type	VMR 0	VMR 12	VMR 24	VMR 12 E	VMR 24 E
Artikel-Nr. / Article no.	1481500	1481700	1481600	1481710	1481610
Verstärkung / Gain	-10...0 dB	2...12 dB	14...24 dB	2...12 dB	14...24 dB
Entzerrung / Equalization	/	/	/	0-10 dB	0-10 dB
Ausgangspegel / Output level IMA3	60 dB			113 dB _P V	

Pegelsteller / Attenuators

Das Pegelsteller-Modul reduziert die Verstärkung und damit den Ausgangspegel um bis zu -20 dB.

The attenuator module decreases the amplification and the output level up to -20 dB.

Typ / Type	VMD 20
Artikel-Nr. / Article no.	1480500
Frequenzbereich / Frequency range	4...862 MHz
Dämpfung / Attenuation	0...20 dB



VMD

Diplexfilter / Diplex filters

Diplexfilter trennen den Vorwärts- und Rückkanal zur separaten Verstärkung auf. Dazu wird ein Diplexfilter am Ausgang und am Eingang eines Verstärkers eingesetzt.

Diplex filters split the forward and return path for separate amplification. Therefore a diplex filter is placed at the input and output slots of the amplifier.

Typ / Type	VMF 3	VMF 6
Artikel-Nr. / Article no.	1484500	1484700
Frequenzbereich / Frequency range	4...30 MHz	4...65 MHz
Durchgangsdämpfung / Through loss	0,5 dB	0,5 dB



VMF

Entzerrer

Die Entzerrer für den Vorwärts- oder Rückkanal kompensieren die zunehmende Dämpfung passiver Bauteile zu höheren Frequenzen. Durch Wahl des geeigneten Entzerrermoduls wird die Frequenzobergrenze im Vorwärtszweig auf 450, 606 oder

862 MHz bzw. von 30 oder 65 MHz im Rückkanal festgelegt.

Die Entzerrer gibt es sowohl mit gestuften als auch mit einstellbaren Werten.



VM

Equalizers

Equalizers for forward or return path compensate the increasing attenuation of passive components to higher frequencies.

Choosing the adequate equalizer module the frequency limit of the forward



VMR

path is defined to 450, 606 or 862 MHz resp. of the return path to 30 or 65 MHz. The equalizers are available with stepped values as well as with adjustable ones.

	Festentzerrer / Fixed equalizers							
Typ / Type	VM 4-6	VM 6-6	VM 6-9	VM 6-12	VM 8-3	VM 8-6	VM 8-9	VM 8-12
Artikel-Nr. / Article no.	1472500	1473000	1473100	1473200	1473400	1473500	1473600	1473700
Frequenzbereich / Frequency range	47...450 MHz		47...606 MHz			47...862 MHz		
Entzerrung / Equalization	6 dB	6 dB	9 dB	12 dB	3 dB	6 dB	9 dB	12 dB
Grunddämpfung / Basic attenuation					-1 dB			

	Variable Entzerrer / Variable equalizers					
Typ / Type	VM 4 R-10	VM 4 R-20	VM 6 R-10	VM 6 R-20	VM 8 R-10	VM 8 R-20
Artikel-Nr. / Article no.	1476500	1476600	1476800	1476900	1477100	1477200
Frequenzbereich / Frequency range		47...450 MHz		47...606 MHz		47...862 MHz
Entzerrung / Equalization	0-10 dB	0...20 dB	0-10 dB	0...20 dB	0-10 dB	0...20 dB
Grunddämpfung / Basic attenuation				-1 dB		

	Rückkanalentzerrer / Return-path equalizers		
Typ / Type	VMR 6R-12	VMR 6-6	VMR 6-12
Artikel-Nr. / Article no.	1477700	1474500	1474700
Frequenzbereich / Frequency range		4...65 MHz	
Entzerrung / Equalization	0-12 dB	6 dB	12 dB
Grunddämpfung / Basic attenuation		-1 dB	

Servicemodul / Service module

Das Servicemodul wird für Rückkanalmessungen anstelle des Diplexfilters am Verstärkerausgang eingesetzt. Über eine Buchse des Moduls wird der Pegel des Rückkanalsignals gemessen, über die andere Buchse kann ein Rückkanalsignal in Richtung Kopfstelle eingespeist werden. Während der Messung ist der Vorwärtskanal unverändert in Betrieb und der Rückkanal ist unterbrochen.

The service module for return path measurements is used instead of the diplexer at the amplifier output. The return path level on the amplifier output is measured by one socket of the module, the return-path level in direction of headend is fed in by another socket. During the measurements the forward path is operating and the return path is disconnected.



VMS 1
Artikel-Nr. /
Article no.

1482700

PG 11 Zubehör / PG 11 accessories



Typ / Type	PGC-I	PGC-F
Artikel-Nr. / Article no.	Chassis socket / IEC	Chassis socket / F
Frequenzbereich		
Frequency range		0-2400 MHz
Max. Stromdurchgang		
Max. current transit	10 A	3 A
Anschlüsse / Connectors	PG 11 / IEC M 14/1	PG 11 / F socket
Verpackungseinheit		
Sales packing		1

SAT-Verstärker

Das Programm- und Dienstangebot in Breitbandkabelnetzen kann heute in vielen Fällen nicht allen Teilnehmern gerecht werden. Die unterschiedlichen Interessen und Wünsche der Teilnehmer übersteigen längst die Übertragungsmöglichkeiten von ausgebauten Netzen.

Die Lösung besteht in der Einspeisung von zusätzlichen Satellitenprogrammen und -diensten in Gemeinschaftsanlagen, die mehrere Gebäude bis hin zu ganzen Wohngebieten umfassen.

POLYTRON bietet ein komplettes Programm an Produkten zum Aufbau von 2400 MHz-Anlagen. Herzstück bei der Übertragung sind hierbei die Super-Breitband-Verstärker der Serie SVV.

Die professionellen Super-Breitband-Verstärker greifen das modulare Konzept der CV- und HV-Verstärker auf: Die verschiedenen Steckmodule unterstützen die flexible Bestückung und ermöglichen zukünftige Anpassungen bei geänderten Gegebenheiten.

SAT amplifiers

Today the range of products and services offered by broadband cable networks is unable to satisfy the requirements of all consumers. The consumers' differing interests and wishes have exceeded the transmitting possibilities of enlarged networks.

The solution is the input of additional satellite programs and services in installations of apartment buildings or whole street blocks.

POLYTRON offers a complete range of products for the configuration of 2400 MHz systems and the SVV-series super broadband amplifiers are the central point of these systems.

The SVV-series is at professional level and is based on the modular design concept of the CV and HV amplifiers: the differing plug-in modules support flexible component insertion and allow future adjustment in the case of changed conditions.

Superbreitband-Verstärker

Die SVV-Verstärker decken die SMATV sowie die SAT-Frequenzen ab. Sie werden für Kombisysteme verwendet in denen Kabel- sowie SAT-Programme zu übertragen sind.

Typ Type	Artikel-Nr. Article no.	Rückkanal Return path	Pegelsteller Attenuator	Entzerrer Equalizer	Verstärkung Gain	Ausgangspegel 60 dB / 862 MHz Output level 60 dB / 862 MHz flat	Spannungsv. Operating V.	Stromdurchg. Curr. transit	Anschl. Conn.
		Freq. Mhz	Act./Pass.		dB	IMA3	CTB*	CSO	
SVV 36119 N	1614510	65	A / P	-20 dB	M	36	119	107	A

*CTB cenelec 42, 60 dB/862 MHz flat

SAT-Splitband-Verstärker

Bei der SUV / SAT-Nachverstärker-Serie sind Dämpfung und Entzerrung über Pegelsteller einstellbar.

Beide Serien werden über ein leistungsstarkes Netzteil versorgt, das die Fernspeisung der LNBs direkt über den SAT-ZF-Eingang gewährleistet. Das Schaltnetzteil zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Leistungsaufnahme aus.

SAT splitband amplifiers

With the SUV / SAT post amplifier series, attenuation and equalization is adjustable via level controllers.

Each series is equipped with a power supply guaranteeing the LNBs' remote power supply directly via the SAT-ZF input. The power supply has a remarkably high level of efficiency and low level of power consumption.

Typ / Type	Artikel-Nr. Article no.	Pegelsteller Attenuator	Entzerrer Equalizer	Rückkanal Return path pass.	Verstärkung Gain	Ausg.pegel / Outputlevel 35 dB (IMA 3)	Spannungs V. Oper. voltage	Anschlüsse Connectors
SUV 28116 N/P65	1662600	0-10 dB	0-10 dB	65 MHz	47-862 MHz 950-2150 MHz	20-28 dB 28 dB	116 dB μ V	180-265 V~

SAT Inline-Verstärker

Für die Verstärkung von SAT-Signalen nach dem LNB.

SAT inline amplifiers

For amplification of the SAT IF after the LNB.

Typ / Type	Artikel-Nr. Article no.	Verstärkung Gain 950-2400 MHz	Ausgangspegel / Outputlevel 35 dB (IMA 3)	Spannungs-Versorgung. Operating voltage	Stromdurchgang Current transit	Anschlüsse Connectors
SV 100	1611200	10 dB	105 dB μ V	11-20 V=	1 A	F

Superbreitband-Verstärker

Die professionellen Verstärker der SVV-Serie sind mit je einem Verstärkerzug für den Bereich bis 862 MHz und von 950 bis 2150 MHz ausgestattet.



- ▶ Zur Verstärkung von BK- und SAT-ZF Signalen
- ▶ Rückkanal aktiv / passiv bestückbar
- ▶ Entzerrer und Dämpfungssteller integriert
- ▶ Für Strecken- und Verteilnetze bis 2150 MHz
- ▶ Minimales Rauschen durch Entzerrung und Dämpfung nach der Vorverstärkerstufe

- ▶ Messbuchsen für Ein- und Ausgangssignal
- ▶ LED-Funktionskontrolle
- ▶ Alu-Druckgussgehäuse mit exzellenter Wärmeableitung (IP 66)
- ▶ PG11 für unterschiedliche Anschlussnormen
- ▶ Passendes Rückkanalmodul VMR 0 bzw. VMR 24 auf Seite E19

Super broadband amplifiers

The professional amplifiers of the SVV series are equipped with an amplifier block for the range up to 862 MHz and from 950 to 2150 MHz.

- ▶ For amplification of CATV and SAT-IF signals
- ▶ Return-path configurable active / passive
- ▶ For line and distribution networks up to 2150 MHz
- ▶ Minimal noise figure through equalization and attenuation after pre-amplifier stage



Typ	SVV 36119 N
Artikel-Nr. / Article no.	1614510
Frequenzbereich / Frequency range	86...862, 950...2150 MHz
Rückkanal / Return path	4...65 MHz
Verstärkung / Gain	Terr.: 34 dB, SAT: 40 dB
Rauschmaß / Noise figure	Terr.: ≤ 7 dB, SAT: $\leq 8,5$ dB
Variabler Pegelsteller / Variable attenuator	Terr. 0...20 dB, SAT: 0...20 dB
Amplitudenfrequenzgang / Flatness	Terr.: ± 1 dB, SAT: $\pm 1,5$ dB
Entzerrer-Steckplatz / Equalizer slot	Terr. 0...20 dB, SAT 0...20 dB
Ausgangspegel/Outputlevel 60 dB/862 MHz	
IMA3 (DIN 45004B)	119 dB μ V
CTB/CSO (CENELEC-42)	103 dB μ V
IMA3 60 dB / 2150 MHz	120 dB μ V
Rückflussdämpfung / Return loss	20 dB / 40 MHz (-1,5 dB / Oktave)
Spannungsversorgung / Operating voltage	180...265 V~
Leistungsaufnahme / Power consumption	13 W
Stromdurchgang / Current transit	/
Anschlüsse / Connectors	4x PG 11
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20°...55° C
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	242 x 163 x 60 mm
Gewicht / Weight	2,42 kg

SAT-Splitband-Verstärker

- ▶ Splitbandverstärker, beide Bereiche (Terr / SAT) über Dämpfungsregler getrennt einstellbar
- ▶ Mit Steckbrücken lassen sich mehrere Fernspeisemöglichkeiten einstellen: Fernspeisung über Eingang und / oder Ausgang, sowie DC / Steuerspannungs-durchgang

- ▶ Aluminiumdruckgussgehäuse IP 65
- ▶ Für Hutschienenmontage vorbereitet
- ▶ Passiver Rückkanal on-board

SAT splitband amplifier

- ▶ Split-band amplifier, both ranges (TER/SAT) individually settable with variable attenuator
- ▶ Several remote feeding options selectable via jumper straps: remote feeding via input or output, as well as DC-control voltage transit

- ▶ Aluminium die-cast housing IP 65
- ▶ Prepared for DIN-rail mounting
- ▶ Passive return-path on board

Typ / Type	SUV 28116 N/P 65
Artikel-Nr. / Article no.	1662600
Frequenzbereich Rückkanal / Terr.	4...65 MHz /
Frequency range return path	88...862 MHz
Frequenzbereich / Frequency range	SAT 950...2150 MHz
Verstärkung / Gain	TER. 20...28 dB / SAT 28 dB
Variabler Pegelsteller / Variable attenuator	Terr. 0...10 dB / 0...10 dB
Entzerrer / Equalizer	Terr. 8 dB Fix / SAT 0...10 dB
Ausgangspegel / Outputlevel 35 dB IMA3	Terr. 116 dB μ V (60 dB) / SAT 116 dB μ V
Rauschmaß / Noise figure	Terr. ≤ 8 dB; SAT ≤ 9 dB
Stromdurchgang / Input voltage	max. 18 V= / 250 mA
Fernspeisspannung / Remote feeding voltage	12 V=, max. 250 mA
Spannungsversorgung / Operating voltage	180...265 V~, max. 10,5 W
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	242 x 103 x 60
Gewicht / Weight	1,35 kg



Inline-Verstärker

- ▶ DC-Durchgang
- ▶ Durchlass von Umschaltkennfrequenzen
- ▶ F-Anschlusstechnik

Inline amplifier

- ▶ DC bypass
- ▶ Transit of superimposed control signal
- ▶ F connectors



Typ / Type	SV 100
Artikel-Nr. / Article no.	1611200
Frequenzbereich / Frequency range	950...2150 MHz
Verstärkung / Gain	10 dB
Ausgangspegel / Outputlevel 35 dB IMA3	105 dB μ V
Rauschmaß / Noise figure	≤ 6 dB
Speise-, Versorgungsspannung	
Supply voltage, operating voltage	11...20 V=
Stromdurchgang / Passage of current	1 A
Stromaufnahme / Power consumption	60 mA
Abmessungen / Dimensions	81 x 26 x 16 mm
Gewicht / Weight	0,05 kg

A Kopfstellen
Headends

B Modulatoren
Modulators

C IPTV-Lösungen
IPTV Solutions

D Optische Geräte
Optical devices

E Multischalter
Multiswitches

F Verstärker
Amplifiers

G Verteiler, Abzweiger
Splitters, taps

H Filter, Weichen
Filters, combiners

I Empfangstechnik
Receiving access.

J Technischer Anhang
Technical inform.